

## VERKORTE HANDLEIDING NF3000 BRANDMELD SYSTEEM

**LET OP:** DE EVENTUEEL AANWEZIGE LIFT GAAT BIJ EEN BRANDALARM BUITEN WERKING EN NAAR BENEDEN.  
DEZE MAG EN KAN DAN OOK NIET WORDEN GEBRUIKT!!

### DE BRANDMELDCENTRALE (BMC):

IS DE CENTRALE IN RUST DAN STAAT ER OP HET DISPLAY "**NORMAAL**".

BIJ STORING GEEFT DE BMC EEN PIEP SINGNAAL EN BRANDEN ER 2 **GELE** LAMPJES OP DE BMC EN BEVINDEN ZICH LINKS LANGS LABEL "**STORING**"  
IN HET DISPLAY VERSCHIJNT DE TEKST "**STORING**" EN WAAR DEZE ZICH BEVINDT.  
U VOLGT DAN DE VOLGENDE STAPPEN:

- ✓ LEES AF WAAR DE STORING ZICH BEVINDT EN NOTEER DIT.
- ✓ PIEP SIGNAAL UITZETTEN DOOR DE SLEUTEL RECHTSOM TE DRAAIEN OF NIVEAU 2 WACHTWOORD IN TE GEVEN (DIT IS STANDAARD **000**).
- ✓ GA NAAR DE PLEK WAAR DE STORING ZICH BEVINDT EN KIJK VERVOLGENS WAT ER AAN DE HAND IS.

### BIJ STORING:

- ✓ HET INSTALLATIE BEDRIJF BELLEN.
- ✓ VUL HET LOGBOEK IN.

### BIJ GEEN STORINGSOORZAAK:

- ✓ DRUK OP **RESET**.
- ✓ DE BMC RESET ZICH EN IN HET DISPLAY VERSCHIJNT DE TEKST "**NORMAAL**".
- ✓ DE 2 **GELE** LAMPJES OP DE BMC ZIJN NU UIT.

LUKT DIT NIET DAN HET INSTALLATIE BEDRIJF BELLEN.

- ✓ DRAAI EVENTUEEL SLEUTEL LINKSOM.
- ✓ VUL HET LOGBOEK IN.

**BIJ BRAND:**

BIJ BRAND GEEFT DE BMC EEN PIEP SIGNAAL EN BRANDEN ER 2 **RODE** LAMPJES OP DE BMC EN BEVINDEN ZICH LINKS LANGS LABEL "**BRAND**".  
IN HET DISPLAY VERSCHIJNT DE TEKST "**BRAND**" EN WAAR DEZE ZICH BEVINDT.  
U VOLGT DE VOLGENDE STAPPEN:

- ✓ LEES AF WAAR DE BRANDMELDING ZICH BEVINDT EN NOTEER DIT.
- ✓ PIEP SIGNAAL UITZETTEN DOOR SLEUTEL RECHTSOM TE DRAAIEN OF GEEF NIVEAU 2 WACHTWOORD IN (DIT IS STANDAARD **000**).
- ✓ DRUK OP DE KNOP: **STOP ZOEMER**.
- ✓ DRUK OP DE KNOP: **STOP SIRENES**.
- ✓ GA NAAR DE PLEK WAAR DE BRANDMELDING ZICH BEVINDT EN KIJK VERVOLGENS WAT ER AAN DE HAND IS.

**BIJ BRAND:**

- ✓ HANDBRANDMELDER INSLAAN OM DE SIRENES WEER TE ACTIVEREN EN OVERGAAN TOT EVACUATIE.
- ✓ VUL HET LOGBOEK IN.

**BIJ GEEN BRAND:**

- ✓ DRUK OP DE KNOP: **RESET**.
- ✓ DE BMC RESET ZICH EN IN HET DISPLAY VERSCHIJNT DE TEKST "**NORMAAL**".
- ✓ DE 2 **RODE** LAMPJES OP DE BMC ZIJN NU UIT.

LUKT DIT NIET DAN HET INSTALLATIE BEDRIJF BELLEN.

- ✓ DRAAI EVENTUEEL SLEUTEL LINKSOM.
- ✓ BEL DE BRANDWEER OM TE ZEGGEN DAT HET OM EEN VALSE MELDING GAAT.
- ✓ VUL HET LOGBOEK IN.

**BIJ BRAND: (MAAR NOG GEEN AUTOMATISCHE MELDING)**

- ✓ DE HANDBRANDMELDER INSLAAN EN OVERGAAN TOT EVACUATIE.
- ✓ VUL HET LOGBOEK IN.

**DE BRANDWEER BELLEN DAT ER BRAND IS.**

**INDIEN DE BRANDWEER ONDERWEG IS MAG DE BMC NIET MEER GERESSET WORDEN.**

**LET OP:** ONDERSTAANDE TAKEN MOGEN UITSLUITEND UITGEVOERD WORDEN DOOR EEN ERKEND OPGELEID PERSOON.

**EEN ELEMENT BUITEN DIENST PLAATSEN:**

- ✓ DRAAI DE SLEUTEL OM OP DE BMC.
- ✓ GA NAAR DE OPTIE: **IN / BUITEN DIENST**.
- ✓ GA NAAR: **INDIVIDUEEL ELEMENT**.
- ✓ SELECTEER DE ZONE VAN HET BETREFFENDE ELEMENT.
- ✓ SELECTEER DE GEWENSTE SENSOR OF MODULE.
- ✓ BEVESTIG NOGMAALS.
- ✓ DRAAI DE SLEUTEL TERUG.
- ✓ HET **GELE** LAMPJE LINKS LANGS LABEL "**BUITEN DIENST**" BRANDT NU.

**EEN ELEMENT IN DIENST PLAATSEN:**

- ✓ DRAAI DE SLEUTEL OM OP DE BMC.
- ✓ DRUK DE KNOP: **VOLGENDE MENU**.
- ✓ GA NAAR DE OPTIE: **IN / BUITEN DIENST**.
- ✓ GA NAAR: **INDIVIDUEEL ELEMENT**.
- ✓ SELECTEER DE ZONE VAN HET BETREFFENDE ELEMENT.
- ✓ SELECTEER DE GEWENSTE SENSOR OF MODULE.
- ✓ BEVESTIG NOGMAALS.
- ✓ DRAAI DE SLEUTEL TERUG.
- ✓ HET **GELE** LAMPJE LINKS LANGS LABEL "**BUITEN DIENST**" IS NU UIT.

**EEN ZONE BUITEN DIENST PLAATSEN:**

- ✓ DRAAI DE SLEUTEL OM OP DE BMC.
- ✓ GA NAAR DE OPTIE: **IN / BUITEN DIENST**.
- ✓ GA NAAR: **ALARM INGANGEN PER ZONE**.
- ✓ SELECTEER DE GEWENSTE ZONE.
- ✓ SELECTEER: **ALLE INGANGEN BUITEN DIENST**.
- ✓ DRAAI DE SLEUTEL TERUG.
- ✓ HET **GELE** LAMPJE LINKS LANGS LABEL "**BUITEN DIENST**" BRANDT NU.

**EEN ZONE IN DIENST PLAATSEN:**

- ✓ DRAAI DE SLEUTEL OM OP DE BMC.
- ✓ DRUK DE KNOP: **VOLGENDE MENU**.
- ✓ GA NAAR DE OPTIE: **IN / BUITEN DIENST**.
- ✓ GA NAAR: **ALARM INGANGEN PER ZONE**.
- ✓ SELECTEER DE GEWENSTE ZONE.
- ✓ SELECTEER: **ALLE INGANGEN IN DIENST**.
- ✓ DRAAI DE SLEUTEL TERUG.
- ✓ HET **GELE** LAMPJE LINKS LANGS LABEL "**BUITEN DIENST**" IS NU UIT.